




LATIMOS Pulsioxímetro Pro Manual de usuario Pulsioxímetro de dedo  GMDPX-201D			1. INTRODUCCIÓN Y GUÍA DE OPERACIÓN 1.1. Vista frontal  Figura 1 Vista frontal del pulsioxímetro 1.2. INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS - Retire la tapa de las baterías e Introduzca dos baterías AAA en el compartimiento, teniendo cuidado de ubicar correctamente las polaridades (figura 2) - Ubique nuevamente la tapa, deslizándola de manera horizontal sobre el compartimiento de las baterías ADVERTENCIA - Las polaridades de la batería deben ubicarse de manera correcta, de otra manera, puede generarse un riesgo de daño para el dispositivo - Retire las baterías del dispositivo si este no va a ser usado por un periodo mayor a dos semanas - Si la indicación de batería es mostrada, las baterías deben reemplazarse inmediatamente. Evite mantener el dispositivo con baterías usadas en su interior.  Figura 2. Instalación de las baterías			1.3. OPERACIÓN - Retire la tapa de las baterías e inserte dos baterías AAA, teniendo cuida de que la polaridad queden ubicadas correctamente. Coloque nuevamente la tapa de las baterías - Presione la parte posterior del pulsioxímetro para abrir levemente la sonda e introduzca el dedo dentro de las almohadillas, asegurándose que la yema del dedo queda ubicada sobre los emisores. - Presione el botón para encender el pulsioxímetro y espere a que la pantalla de medición aparezca. - Esper e aproximadamente 8 segundos, El resultado puede ser leído directamente en la pantalla. - Antes de leer el resultado, verifique que por lo menos durante 4 segundos el resultado indicado en la pantalla es estable, esto permitirá leer un resultado más confiable. - El pulsioxímetro se apagará automáticamente 8 segundos después de haber retirado el dedo. 1.4. INSTALACIÓN DE LA CORREA DE SEGURIDAD - Pase el lado más delgado de la correa de seguridad a través de los orificios del pulsioxímetro - Una vez el lado delgado haya pasado completamente, pase el lado más grueso por en medio de lado más delgado y hale completamente  Figura 3. Instalación de la correa de seguridad			1.5. PRECAUCIONES DE USO - Antes de usar, verifique que el tamaño del dedo sea el adecuado para el dispositivo, de lo contrario intente usar un dedo más pequeño o más grande, que se ajuste. - Antes de usar, verifique que en el entorno debe no hayan materiales combustibles, así como evitar el uso del pulsioxímetro en ambientes de temperaturas y/o humedades altas o bajas. De igual manera tenga en cuenta lo siguiente: - Evite la exposición directa al sol. - Evite la radiación infrarroja o ultravioleta. - Evite el contacto con solventes orgánicos, niebla, polvo o gases corrosivos; - El pulsioxímetro no debe usarse en un dedo para el cual el miembro superior está canalizado, tiene puesto un brazalete de presión arterial o que reciba una inyección intravenosa. - El equipo puede no funcionar normalmente en pacientes con barrera de microcirculación, calentar o frotar el dedo, y volver a colocar el equipo podría mejorar la medición. - El rayo entre el fotodetector y el diodo emisor de luz debe cruzar la arteriola del paciente. - El paciente no debe usar esmalte de uñas u otro maquillaje en la uña - Evite insertar un dedo mojado en la sonda.			menú de configuración general. Presione brevemente el botón para mover *** a la opción correspondiente, y mantenga presionado el botón para confirmar su selección. - Presione dos veces y rápidamente el botón de encendido para rotar la pantalla. CONFIGURACIÓN GENERAL - Presione brevemente para mover *** a la configuración correspondiente, y mantenga presionado el botón para establecer la alarma o el pitido en ON u OFF. - Cuando la alarma está configurada en ON y los valores medidos de SpO2 o PR superan los límites superiores o inferiores, el pulsioxímetro emitirá una alarma. - Cuando la alarma está configurada en OFF y los valores medidos superan el límite, el pulsioxímetro no emitirá una alarma. - Cuando el pitido está configurado en ON, el pulsioxímetro reproduce un sonido que indica los pulsos cardíacos durante la medición. - Cuando el pitido está configurado en OFF, no se reproduce ningún sonido de pulso cardíaco. - Mantenga presionado el botón para seleccionar un nivel de brillo que puede estar entre 1 y 5, cuanto mayor sea el valor, mayor será el brillo de la pantalla. - Mientras *** esté en la opción DEFAULT, mantenga presionado el botón para restaurar los ajustes de fábrica. CONFIGURACIÓN DE ALARMA - Mantenga presionado el botón cuando *** esté en ALARM SETUP. En esta pantalla, puede establecer el límite superior e inferior de las alarmas de SpO2 y PR. - Seleccione la opción correspondiente y mantenga presionado el botón para cambiar el límite superior o inferior. - Mueva *** a la opción de EXIT y mantenga presionado el botón para regresar al modo de medición.			2. ESPECIFICACIONES <table><tr><td>Tipo de protección contra descargas eléctricas</td><td>Dispositivo energizado internamente</td></tr><tr><td>Grado de protección contra descargas eléctricas</td><td>Tipo BF</td></tr><tr><td>Modo de operación</td><td>Medición puntual</td></tr><tr><td>Grado de protección contra sólidos y líquidos</td><td>IP22</td></tr><tr><td>Alimentación eléctrica</td><td>2 x AAA</td></tr><tr><td>Corriente</td><td>25 – 50 mA</td></tr><tr><td>Dimensiones</td><td>57 x 30 x 31 mm</td></tr><tr><td>Peso</td><td>28 g (sin baterías)</td></tr><tr><td>Medición de SpO2</td><td>Rango: 30 – 99 % Resolución: 1 % Exactitud: ± 2 dígitos (70 – 90 %) Sin especificación (30 – 69 %)</td></tr><tr><td>Medición de frecuencia de pulso</td><td>Rango: 25 – 250 bpm Resolución: 1 bpm Exactitud: ± 3 bpm</td></tr><tr><td>Condiciones ambientales de almacenamiento y transporte</td><td>Temperatura: 10 – 95 % sin condensación Presión atmosférica: 70 – 106 kPa</td></tr><tr><td>Condiciones ambientales de almacenamiento y transporte</td><td>Temperatura: -20 – 60 °C Humedad: 10 – 95 % sin condensación Presión atmosférica: 50 – 107.4 kPa</td></tr><tr><td>Tipo de pantalla</td><td>OLED/TFT</td></tr></table>			Tipo de protección contra descargas eléctricas	Dispositivo energizado internamente	Grado de protección contra descargas eléctricas	Tipo BF	Modo de operación	Medición puntual	Grado de protección contra sólidos y líquidos	IP22	Alimentación eléctrica	2 x AAA	Corriente	25 – 50 mA	Dimensiones	57 x 30 x 31 mm	Peso	28 g (sin baterías)	Medición de SpO2	Rango: 30 – 99 % Resolución: 1 % Exactitud: ± 2 dígitos (70 – 90 %) Sin especificación (30 – 69 %)	Medición de frecuencia de pulso	Rango: 25 – 250 bpm Resolución: 1 bpm Exactitud: ± 3 bpm	Condiciones ambientales de almacenamiento y transporte	Temperatura: 10 – 95 % sin condensación Presión atmosférica: 70 – 106 kPa	Condiciones ambientales de almacenamiento y transporte	Temperatura: -20 – 60 °C Humedad: 10 – 95 % sin condensación Presión atmosférica: 50 – 107.4 kPa	Tipo de pantalla	OLED/TFT	Vida útil 2 años o 10000 mediciones Contenido indicado en la pantalla SpO2, frecuencia de pulso, PI (índice de perfusión), indicador de barra, indicador de batería, onda pletismográfica NOTA - La declaración de la exactitud de la saturación de oxígeno debe estar respaldada por estudios clínicos que cubran todo el rango de valores de oxígeno. La fracción de oxígeno inspirado (FIO2) suministrada a los sujetos de prueba se varió para lograr una serie de periodos de saturación estable objetivo en el rango de exactitud de SpO2 especificado (por ejemplo 70 – 100 %). Luego, la exactitud de SpO2 se calcula comparando las lecturas de SpO2 del pulsioxímetro de pulso con los valores de SpO2 determinados con un pulsioxímetro de referencia. - El ensayo clínico incluyó a 11 sujetos, 6 hombres y 5 mujeres, con un rango de edad de 18 a 46 años. El color de piel de los sujetos se incluyó desde negro hasta blanco. 3. MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 3.1. MANTENIMIENTO La vida útil del dispositivo es de aproximadamente 2 años o 10000 mediciones. Mantenga el pulsioxímetro y accesorios libres de polvo y suciedad. Las revisiones preventivas deben realizarse por lo menos cada 6 meses y siga las siguientes recomendaciones: - Limpie el equipo antes de usarlo según las indicaciones del numeral 3.2. Retire las pilas del interior del compartimento de pilas si el equipo no va a ser utilizado durante mucho tiempo. - Reemplace las pilas a tiempo cuando la indicación de batería baja se ilumine en la pantalla. - Se recomienda que el pulsioxímetro se mantenga en un entorno seco, sin			gases corrosivos y con buena ventilación en todo momento. La humedad y los ambientes con mucha luz afectarán su vida útil e incluso podrían dañar el dispositivo. - Es mejor conservar el producto en un lugar donde la temperatura esté entre -20 y 60°C y la humedad relativa sea inferior al 95%. - El equipo embalado puede ser transportado por medios de transporte ordinarios. El equipo no debe ser transportado junto con materiales tóxicos, nocivos o corrosivos. - Verifique que los emisores de luz encienden. - Verifique que la carcasa del dispositivo no esté fracturada o con evidencia de golpes. - Verifique que la pantalla enciende correctamente y toda la información es mostrada. - Verifique que los resortes están en buen estado, y libres de óxido, en especial si mantienen el dispositivo con baterías en su interior. ADVERTENCIA No se permite hacer modificaciones o reparaciones al pulsioxímetro 3.2. LIMPIEZA El pulsioxímetro ddebe limpiarse de forma regular. Si se usa en lugares con mucha polución o mucha acumulación de polvo y arena, el dispositivo debe limpiarse con más frecuencia. Si el dispositivo es usado en una institución prestadora de salud, antes de limpiar el equipo, consulte las regulaciones de limpieza. Los agentes de limpieza recomendados son: - Jabón suave (diluido). - Etanol (70%). Para limpiar el pulsioxímetro, siga las indicaciones: - Apague el pulsioxímetro. - Limpie la pantalla utilizando un paño suave y limpio humedecido con limpiador de vidrios. - Limpie la superficie exterior del equipo y la sonda utilizando un paño suave humedecido con el limpiador. - Si es necesario, limpie todo el equipo con un paño seco para retirar			cualquier solución de limpieza. - Seque su equipo en un lugar ventilado y fresco. PRECAUCIÓN Para evitar daños en el dispositivo tenga en cuenta lo siguiente: - Siempre diluya el agente de limpieza de acuerdo con las instrucciones del fabricante o use la concentración más baja posible. - No sumerja ninguna parte del pulsioxímetro en el líquido. - No vierta ni haga aspersión directa de líquidos sobre el equipo o los accesorios. - Nunca use materiales abrasivos (como lana de acero o limpiadores de plata), o limpiadores erosivos (como acetona o limpiadores a base de acetona). - Si derrama líquido sobre el equipo, comuníquese con nosotros o con su personal de servicio. 3.3. DESINFECCIÓN Limpie el pulsioxímetro antes de desinfectarlo. Se recomienda usar etanol al 70 % para desinfección y se recomienda seguir los mismos pasos y precauciones dados en el numeral 3.2 PRECAUCIÓN Nunca use ETO o formaldehídos para realizar desinfección del dispositivo 3.4. DISPOSICIÓN FINAL Realice disposición final del pulsioxímetro de acuerdo con las normas y regulaciones para disposición final que se hayan establecido 4. ACCESORIOS - Correa de seguridad - Manual de usuario - Estuche - Protector de silicona			5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS <table><tr><th>PROBLEMA</th><th>CAUSA POSIBLE</th><th>SOLUCIÓN</th></tr><tr><td rowspan="3">El pulsioxímetro no enciende</td><td>Baterías agotadas</td><td>Reemplace las baterías</td></tr><tr><td>Baterías instaladas incorrectamente</td><td>Verifique la polaridad de las baterías</td></tr><tr><td>El dispositivo no funciona correctamente</td><td>Contáctese con servicio al cliente o su distribuidor</td></tr><tr><td rowspan="3">La SpO2 y la frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla</td><td>El tamaño del dedo es muy grande o muy pequeño</td><td>Cambie el dedo que introduce al pulsioxímetro por uno que se ajuste correctamente</td></tr><tr><td>Incidencia excesiva de luz externa</td><td>Acomode correctamente el dedo de tal manera que no haya incidencia de luz ambiente sobre los LED emisores y el fotodetector</td></tr><tr><td>La perfusión del usuario es muy baja</td><td>Caliente el dedo frotándolo y mida nuevamente. Si el paciente siente frío o</td></tr></table>			PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN	El pulsioxímetro no enciende	Baterías agotadas	Reemplace las baterías	Baterías instaladas incorrectamente	Verifique la polaridad de las baterías	El dispositivo no funciona correctamente	Contáctese con servicio al cliente o su distribuidor	La SpO2 y la frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla	El tamaño del dedo es muy grande o muy pequeño	Cambie el dedo que introduce al pulsioxímetro por uno que se ajuste correctamente	Incidencia excesiva de luz externa	Acomode correctamente el dedo de tal manera que no haya incidencia de luz ambiente sobre los LED emisores y el fotodetector	La perfusión del usuario es muy baja	Caliente el dedo frotándolo y mida nuevamente. Si el paciente siente frío o																																																																																																																																																																				
Tipo de protección contra descargas eléctricas	Dispositivo energizado internamente																																																																																																																																																																																																																																											
Grado de protección contra descargas eléctricas	Tipo BF																																																																																																																																																																																																																																											
Modo de operación	Medición puntual																																																																																																																																																																																																																																											
Grado de protección contra sólidos y líquidos	IP22																																																																																																																																																																																																																																											
Alimentación eléctrica	2 x AAA																																																																																																																																																																																																																																											
Corriente	25 – 50 mA																																																																																																																																																																																																																																											
Dimensiones	57 x 30 x 31 mm																																																																																																																																																																																																																																											
Peso	28 g (sin baterías)																																																																																																																																																																																																																																											
Medición de SpO2	Rango: 30 – 99 % Resolución: 1 % Exactitud: ± 2 dígitos (70 – 90 %) Sin especificación (30 – 69 %)																																																																																																																																																																																																																																											
Medición de frecuencia de pulso	Rango: 25 – 250 bpm Resolución: 1 bpm Exactitud: ± 3 bpm																																																																																																																																																																																																																																											
Condiciones ambientales de almacenamiento y transporte	Temperatura: 10 – 95 % sin condensación Presión atmosférica: 70 – 106 kPa																																																																																																																																																																																																																																											
Condiciones ambientales de almacenamiento y transporte	Temperatura: -20 – 60 °C Humedad: 10 – 95 % sin condensación Presión atmosférica: 50 – 107.4 kPa																																																																																																																																																																																																																																											
Tipo de pantalla	OLED/TFT																																																																																																																																																																																																																																											
PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN																																																																																																																																																																																																																																										
El pulsioxímetro no enciende	Baterías agotadas	Reemplace las baterías																																																																																																																																																																																																																																										
	Baterías instaladas incorrectamente	Verifique la polaridad de las baterías																																																																																																																																																																																																																																										
	El dispositivo no funciona correctamente	Contáctese con servicio al cliente o su distribuidor																																																																																																																																																																																																																																										
La SpO2 y la frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla	El tamaño del dedo es muy grande o muy pequeño	Cambie el dedo que introduce al pulsioxímetro por uno que se ajuste correctamente																																																																																																																																																																																																																																										
	Incidencia excesiva de luz externa	Acomode correctamente el dedo de tal manera que no haya incidencia de luz ambiente sobre los LED emisores y el fotodetector																																																																																																																																																																																																																																										
	La perfusión del usuario es muy baja	Caliente el dedo frotándolo y mida nuevamente. Si el paciente siente frío o																																																																																																																																																																																																																																										
La SpO2 y la frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable			La SpO2 y frecuencia de pulso no son indicadas en la pantalla de manera estable La pantalla se apaga de un momento a otro La SpO2 y frecuencia		